



vLocPro

Locator de trasee multifrecvență

Avantaje:

- ▶ Localizare rapidă, exactă și eficientă a rețelelor infrastructurii îngropate
- ▶ Măsurare rapidă și exactă a adâncimii prin apăsarea unui buton
- ▶ Receptor ușor (sub 2,5 kg) pentru o operare confortabilă
- ▶ Domeniu mare de frecvențe pentru o localizare optimă în orice condiții
- ▶ Afișaj color LCD mare, cu citire clară și în condiții de iluminare puternică
- ▶ Control automat al sensibilității
- ▶ Generator performant de 10 sau 5 W
- ▶ Funcție opțională pentru localizarea defectelor de manta



Specificații tehnice

vLocPro Rx

Domenii de frecvență	
Radio	15 ... 23 kHz
Energie	50 ... 250 Hz
vLocPro Tx	512 Hz ... 83 kHz (multiple)
Localizarea adâncimii	0,3 ... 7 m
Măsurarea adâncimii	până la 7 m
Greutate	2,5 kg
Autonomie	peste 20 ore
Alimentare	6 x AA 1,5 V cu acumulator intern reîncărcabil
Domeniu de temperatură	-20 ... + 50 °C (operare) -40 ... + 60 °C (depozitare)
Dimenisuni	77 x 45 x 29 cm
Clasa de protecție	IP 54

vLocPro Tx / Tx5

Putere emisă	reglabilă până la 10 / 5 W
Frecvențe	512 Hz ... 83 kHz (multiple)
Greutate	5 / 4 kg
Autonomie	peste 40 / 50 ore
Alimentare	10 / 8 x IEC 1,5 V sau acumulatori interni reîncărcabili
Domeniu de temperatură	-20 ... + 50 °C (operare) -40 ... + 60 °C (depozitare)
Dimenisuni	17x41x16 / 32x24x57 cm
Clasa de protecție	IP 54

Accesorii opționale

- ▶ **Căști**
Pentru utilizarea echipamentului într-un mediu zgomotos
- ▶ **Sondă inductivă**
Pentru localizarea conductelor nemetalice
- ▶ **Clește emițător inductiv 125 mm**
Pentru cuplaj inductiv cu conducte sau cabluri sub tensiune
- ▶ **Cadru A**
pentru localizarea defectelor de manta
- ▶ **Sonda GPS**
pentru înregistrarea coordonatelor GPS ale localizării

Set livrat

- ▶ Receptor vLocPro Rx
- ▶ Generator vLocPro Tx
- ▶ Set de conectare
- ▶ Set de împământare
- ▶ Valiza de transport
- ▶ Manual de operare

ARC BRASOV S.R.L. (distribuitor autorizat SEBA KMT)

Str. Fantanii nr. 17, Brasov, 500482
Tel.: 0268-472577; Fax: 0268-419749
E-mail: arc@arc.ro
Internet: www.arc.ro