

| Specificații tehnice Fluke 9062 | |
|--|------------------|
| Afișaj | LED |
| Gamă de tensiune | 140...400V |
| Gamă de frecvență | 2...400Hz |
| Indicator sens rotație motoare | Da |
| Temperatură de funcționare | 0...40°C |
| Clasă de protecție | IP40 |
| Evaluarea siguranței | CAT III 300V |
| Dimensiuni | 124 x 61 x 27 mm |
| Greutate | 150 g |
| Alimentare | baterie 9V |
| Garanție | 2 ani |

| | Fluke 9040 | Fluke 9062 |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Afișaj | LCD | LED |
| Gamă de tensiune | 40...700V | 140...400V |
| Gamă de frecvență | 15...400Hz | 2...400Hz |
| Indicator sens rotație motoare | Nu | Da |
| Temperatură de funcționare | 0...40°C | 0...40°C |
| Clasă de protecție | IP40 | IP40 |
| Evaluarea siguranței | CAT III 600V, CAT IV 300V | CAT III 300V |
| Dimensiuni | 124 x 61 x 27 mm | 124 x 61 x 27 mm |
| Greutate | 200 g | 150 g |
| Alimentare | Din circuitul testat | baterie 9V |