

## Specificatii tehnice FLUKE 381

<b>Curent c.a.</b>	Domeniu	999,9A
	Acuratețe	2%+5digiți
<b>Clește curent iFlex</b>		Inclus
<b>Curent c.a. cu clește iFlex</b>	Domeniu	2500A
	Acuratețe	3%+5digiți
<b>Curent c.c.</b>	Domeniu	999,9A
	Acuratețe	2%+5digiți
<b>Tensiune c.a.</b>	Domeniu	1000V
	Acuratețe	1,5%+5digiți
<b>Tensiune c.c.</b>	Domeniu	1000V
	Acuratețe	1%+5digiți
<b>Rezistență</b>	Domeniu	60 kΩ
	Acuratețe	1%+5digiți
<b>Continuitate</b>		<30Ω
<b>Frecvență</b>		5...500Hz
<b>Display detașabil</b>		DA
<b>Răspuns ca</b>		TRMS
<b>Iluminare</b>		DA
<b>HOLD</b>		DA
<b>MIN/MAX/AVG</b>		DA
<b>Curent pornire</b>		DA
<b>Dimensiuni</b>		277x88x43 mm
<b>Deschidere max.</b>		34 / 750 mm
<b>Greutate</b>		350 g
<b>Securitate</b>		CAT III 1000V, CAT IV 600V
<b>Garanție</b>		3 ani

**Tabel comparativ**

<b>Model</b>		<b>FLUKE 381</b>	<b>FLUKE 376</b>	<b>FLUKE 375</b>	<b>FLUKE 374</b>	<b>FLUKE 373</b>
<b>Curent c.a.</b>	Domeniu	999,9A	999,9A	600A	600A	600A
	Acuratețe	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți
<b>Clește curent iFlex</b>		Inclus	Inclus	Compatibil	Compatibil	-
<b>Curent c.a. cu clește iFlex</b>	Domeniu	2500A	2500A	2500A	2500A	-
	Acuratețe	3%+5digiți	3%+5digiți	3%+5digiți	3%+5digiți	-
<b>Curent c.c.</b>	Domeniu	999,9A	999,9A	600A	600A	-
	Acuratețe	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	-
<b>Tensiune c.a.</b>	Domeniu	1000V	1000V	600V	600V	600V
	Acuratețe	1,5%+5digiți	1,5%+5digiți	1,5%+5digiți	1,5%+5digiți	1%+5digiți
<b>Tensiune c.c.</b>	Domeniu	1000V	1000V	600V	600V	600V
	Acuratețe	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți
<b>mV c.c.</b>		-	500mV	500mV	-	-
<b>Rezistență</b>	Domeniu	60 kΩ	60 kΩ	60000Ω	6000Ω	6000Ω
	Acuratețe	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți
<b>Capacitate</b>	Domeniu	-	1...1000μF	1...1000μF	1...1000μF	10...1000μF
	Acuratețe	-	1%+4digiți	1%+4digiți	1%+4digiți	1,9%+2digiți
<b>Continuitate</b>		<30Ω	<30Ω	<30Ω	<30Ω	<30Ω
<b>Frecvență</b>		5...500Hz	5...500Hz	5...500Hz	-	-
<b>Display detașabil</b>		DA	-	-	-	-
<b>Răspuns ca</b>		TRMS	TRMS	TRMS	TRMS	TRMS
<b>Iluminare</b>		DA	DA	DA	DA	DA
<b>HOLD</b>		DA	DA	DA	DA	DA
<b>MIN/MAX/AVG</b>		DA	DA	DA	DA	-
<b>Curent pornire</b>		DA	DA	DA	DA	-
<b>Dimensiuni</b>		277x88x43 mm	246x83x45 mm	246x83x45 mm	246x83x45 mm	232x85x45 mm
<b>Deschidere max.</b>		34 / 750 mm	34 / 750 mm	34 / 750 mm	34 / 750 mm	32 mm
<b>Greutate</b>		350 g	388 g	388 g	388 g	370 g
<b>Securitate</b>		CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 600V, CAT IV 300V
<b>Garanție</b>		3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani