

Indicatori pentru determinarea succesiunii fazelor 9040/9062

FLUKE®

Eliminați incertitudinile din măsurarea rotației fazei / motorului

Fluke 9040

Fluke 9040 este eficient pentru măsurarea rotației fazei în toate zonele unde sunt utilizate surse trifazate pentru alimentarea motoarelor, circuitelor de comandă și a sistemelor electrice. Fluke 9040 este un indicator de rotație a câmpului și poate oferi o indicație clară a celor trei faze cu ajutorul ecranului LCD și a direcției de rotație a fazei pentru determinarea conexiunilor corecte. Permite determinarea rapidă a secvenței fazelor și are un domeniu de tensiune (până la 700V) și frecvență potrivit pentru aplicațiile comerciale și industriale. Cablurile de testare livrate cu instrumentul au o rază de prindere variabilă pentru un contact sigur, în special pentru mufele industriale.

Fluke 9062

Fluke 9062 oferă o indicație despre rotația câmpului și rotația motorului cu beneficiile detecției fără contact. Proiectat pentru medii civile și industriale, Fluke 9062 oferă o indicație rapidă a sensului de rotație a celor trei faze folosind cablurile de testare livrate sau poate fi folosit pentru a determina rotația motorului pentru motoare sincrone sau asincrone trifazate. Detecția fără contacte este ideală pentru motoare unde axa nu este vizibilă. Cablurile livrate cu instrumentul au o rază variabilă de prindere pentru un contact sigur, în special pentru mufele industriale.



Fluke 9040

Fluke 9062

9040:



9062:



Caracteristici

	9040	9062
Indicare 3 faze	prin LCD	prin LED
Indicarea rotației fazelor	●	●
Indicarea sensului de rotație		●
Determinarea fără contact a sensului de rotație pentru motoare		●
Afișaj LCD	●	
Nu este necesară baterie	●	

Caracteristici

	9040	9062
Domeniu de tensiune	40-700 V	până la 400 V
Afișare fază	-	120-400 V AC
Domeniu frecvență	15-400 Hz	2-400 Hz
Timp operare	Continuu	Continuu

Dimensiuni Fluke 9040:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Dimensiuni Fluke 9062:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Alimentare 9040:

de la unitatea testată

Alimentare 9062: 1 x 9V

Greutate 9040: 0,20 kg

Greutate 9062: 0,15 kg

Garanție doi ani

Accesorii incluse

Fluke 9040: Clipsuri crocodil - negru (3)

Sonde de test flexibile - negru (3)

Fluke 9062: Clipsuri crocodil - negru (3)

Sonde de test flexibile - negru (3)

Cabluri de testare - negru (3)

Informații pentru comandă

Fluke 9040

Indicator pentru rotația fazei

Fluke 9062

Indicator pentru rotația fazei și a motorului

Aplicații Fluke 9062



Determinarea prezenței secvenței fazelor pentru surse cu mai multe faze.



Determinarea rotației motoarelor prin simpla plasare a instrumentului pe carcasa motorului



Verificarea rotației corecte a motorului înainte de conectare

Accesorii recomandate



TLK290



TLK291



C25