

### Informatii generale FLUKE VR 1710

<b>Tensiunea de functionare</b>	70 V to 280 V
<b>Valoare Min/Max/Avg RMS</b>	Resolution 0.125 V
<b>Numar de evenimente</b>	175,000
<b>Goluri/Intreruperi</b>	Yes
<b>Rezolutie temporala</b>	5 ms
<b>Rezolutie a tensiunii</b>	0.125 V
<b>Supratensiuni</b>	Yes
<b>Frecventa</b>	Yes
<b>Armonici</b>	EN 61000-4-7 (pana la ordinul 32)
<b>Flicker</b>	EN 61000-4-15 and Delta V/V%
<b>Numarul de canale de inregistrare</b>	1 Faza - Nul 2 Faza/Nul fata de impamantare
<b>Timp de inregistrare</b>	1 - 339 zile, in functie de timpul e integrare selectat (de la 1 secunda la 20 de minute)
<b>Evenimente tranzitorii</b>	Da
<b>Gama de frecvente</b>	50 Hz $\pm$ 1 Hz si 60 Hz $\pm$ 1 Hz
<b>Grad de protectie</b>	CAT II 300 V