

<b>Megger AVO210</b>	
<b>Afişaj</b>	LCD, 1400 contorizări,
<b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b>	
<b>Tensiune c.a.</b>	750V
<b>Acuratețe</b>	1.5%
<b>Tensiune c.c.</b>	1000V
<b>Acuratețe</b>	0.5%
<b>Curent c.a. / c.c.</b>	10A / Acuratețe: 1%
<b>Test diodă</b>	rezoluție: 10mV Acuratețe: 1.5%
<b>Rezistență</b>	100mΩ ... 20MΩ
<b>Acuratețe</b>	1.5%
<b>Continuitate</b>	Da (buzzer)
<b>Capacitate</b>	1pF ... 2mF
<b>Acuratețe</b>	1.9%
<b>Funcția HOLD</b>	DA
<b>Detectare tensiune fără contact</b>	DA
<b>Indicator baterie descărcată</b>	DA
<b>Autoscalare</b>	DA
<b>Închidere automată</b>	DA (10 minute)
<b>Securitate</b>	CAT III 600V, CAT II 1000V
<b>Alimentare</b>	2 x 1.5V AAA/ LR03
<b>Dimensiuni</b>	156 x 74 x 44 mm
<b>Greutate</b>	320g