

Specificatii tehnice	AMP-310-EUR	AMP-320-EUR	AMP-330-EUR
	CA, aplicatii HVAC	CA/CC, aplicatii Mentenanta motoare electrice	CA/CC, aplicatii Mentenanta motoare industriale
	CAT III 600 V		CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Deschidere	30 mm	35 mm	51 mm
Tensiune CA True-RMS	Domeniu: 0 ... 600,0 V Precizie: $\pm 1,0\%$ + 5LSD (50 ... 60 Hz)		Domeniu: 0 ... 1000 V Precizie: $\pm 0,8\%$ + 5LSD (50 ... 60 Hz) $\pm 1,5\%$ + 5LSD (20 ... 200 Hz) $\pm 10\%$ + 5LSD (200 ... 400 Hz)
Tensiune CC	Domeniu: 0 ... 600,0 V Precizie: $\pm 1,0\%$ + 5LSD		Domeniu: 0 ... 1000,0 V Precizie: $0,8\% \pm 5\text{LSD}$
Tensiune CA+CC	—	Domeniu: 0 ... 600,0 V Precizie: $1,2\% \pm 7\text{LSD}$ (DC, 50 ... 60 Hz)	Domeniu: 0 ... 1000 V Precizie: $\pm 1,0\%$ + 7LSD (50 ... 60 Hz) $\pm 1,8\%$ + 7LSD (DC, 40 ... 200 Hz) $\pm 12\%$ + 7LSD (200 ... 400 Hz)
Curent CA True-RMS	Domeniu: 0 ... 600,0 A Precizie: $\pm 1,8\%$ + 5LSD (50 ... 100 Hz) $\pm 2,0\%$ + 5LSD (100 ... 400 Hz)		Domeniu: 0 ... 1000 A Precizie: $\pm 1,8\%$ + 5LSD (40 ... 100 Hz) $\pm 2,2\%$ + 5LSD (100 ... 400 Hz)
Curent CC	—	Domeniu: 0 ... 600,0 A Precizie: $\pm 2,0\%$ + 5LSD	Domeniu: 0 ... 1000 A Precizie: $\pm 1,8\%$ + 5LSD
Curent CA+CC	—	Domeniu: 0 ... 600,0 A Precizie: $\pm 2,2\%$ + 7LSD (DC, 50 ... 100 Hz) $\pm 2,7\%$ + 7LSD (100 ... 400 Hz)	Domeniu: 0 ... 1000 A Precizie: $\pm 2,2\%$ + 7LSD (DC, 40 ... 100 Hz) $\pm 2,5\%$ + 7LSD (100 ... 400 Hz)
Precizie curenti josi CA	Domeniu: 0 ... 60,00 A Precizie: $\pm 1,5\%$ + 5LSD (50 ... 60 Hz)		Domeniu: 0 ... 60,00 A $\pm 1,5\%$ + 5LSD (0,00 ... 20,00 A, 40 ... 100 Hz) $\pm 2,0\%$ + 5LSD (0,00 ... 20,00 A, 100 ... 400 Hz) $\pm 3,0\%$ + 5LSD (20,00 ... 60,00 A, 40 ... 100 Hz) $\pm 3,0\%$ + 5LSD (20,00 ... 60,00 A, 100 ... 400 Hz)
Precizie curenti josi CC	—	Domeniu: 0 ... 60,00 A Precizie: $\pm 2,0\%$ + 5LSD	Domeniu: 0 ... 60,00 A Precizie: $\pm 1,5\%$ + 5LSD (0,00 ... 20,00 A) $\pm 3,0\%$ + 5LSD (20,00 ... 60,00 A)
Precizie curenti josi CA+CC	—	Domeniu: 0 ... 60,00 A Precizie: $\pm 2,0\%$ + 5LSD (CC, 50 ... 60 Hz)	Domeniu: 0 ... 60,00 A $\pm 2,0\%$ + 7LSD (0,00 ... 20,00 A, CC, 40 ... 100 Hz) $\pm 2,2\%$ + 7LSD (0,00 ... 20,00 A, 100 ... 400 Hz) $\pm 3,0\%$ + 7LSD (20,00 ... 60,00 A, CC, 40 ... 100 Hz) $\pm 3,0\%$ + 7LSD (20,00 ... 60,00 A, 100 ... 400 Hz)
Frecventa	Domeniu: 5,00 ... 999,9 Hz Precizie: $\pm 1,0\%$ + 5LSD (domeniu 600 V) Domeniu: 50,0 ... 400,0 Hz Precizie: $\pm 1,0\%$ + 5LSD (domeniu 600 A)		Domeniu: 5,00 ... 999,9 Hz Precizie: $\pm 1,0\%$ + 5LSD (domeniu 1000 V) Domeniu: 40,0 ... 400,0 Hz Precizie: $\pm 1,0\%$ + 5LSD (domeniu 1000 A)