

Specificatii tehnice FLUKE 373		
Curent c.a.	Domeniu	600A
	Acuratețe	2%+5digiți
Tensiune c.a.	Domeniu	600V
	Acuratețe	1%+5digiți
Tensiune c.c.	Domeniu	600V
	Acuratețe	1%+5digiți
Rezistență	Domeniu	600Ω / 6000Ω
	Acuratețe	1%+5digiți
Capacitate	Domeniu	10...1000μF
	Acuratețe	1,9%+2digiți
Continuitate		<30Ω
Răspuns ca		TRMS
Iluminare		DA
HOLD		DA
Dimensiuni		232x85x45 mm
Deschidere max.		32 mm
Greutate		370 g
Securitate		CAT III 600V, CAT IV 300V
Garanție		3 ani

Tabel comparativ

Model		FLUKE 381	FLUKE 376	FLUKE 375	FLUKE 374	FLUKE 373
Curent c.a.	Domeniu	999,9A	999,9A	600A	600A	600A
	Acuratețe	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți
Clește curent iFlex		Inclus	Inclus	Compatibil	Compatibil	-
Curent c.a. cu clește iFlex	Domeniu	2500A	2500A	2500A	2500A	-
	Acuratețe	3%+5digiți	3%+5digiți	3%+5digiți	3%+5digiți	-
Curent c.c.	Domeniu	999,9A	999,9A	600A	600A	-
	Acuratețe	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	2%+5digiți	-
Tensiune c.a.	Domeniu	1000V	1000V	600V	600V	600V
	Acuratețe	1,5%+5digiți	1,5%+5digiți	1,5%+5digiți	1,5%+5digiți	1%+5digiți
Tensiune c.c.	Domeniu	1000V	1000V	600V	600V	600V
	Acuratețe	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți
mV c.c.		-	500mV	500mV	-	-
Rezistență	Domeniu	60 kΩ	60 kΩ	60000Ω	6000Ω	6000Ω
	Acuratețe	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți	1%+5digiți
Capacitate	Domeniu	-	1...1000μF	1...1000μF	1...1000μF	10...1000μF
	Acuratețe	-	1%+4digiți	1%+4digiți	1%+4digiți	1,9%+2digiți
Continuitate		<30Ω	<30Ω	<30Ω	<30Ω	<30Ω
Frecvență		5...500Hz	5...500Hz	5...500Hz	-	-
Display detașabil		DA	-	-	-	-
Răspuns ca		TRMS	TRMS	TRMS	TRMS	TRMS
Iluminare		DA	DA	DA	DA	DA
HOLD		DA	DA	DA	DA	DA
MIN/MAX/AVG		DA	DA	DA	DA	-
Curent pornire		DA	DA	DA	DA	-
Dimensiuni		277x88x43 mm	246x83x45 mm	246x83x45 mm	246x83x45 mm	232x85x45 mm
Deschidere max.		34 / 750 mm	34 / 750 mm	34 / 750 mm	34 / 750 mm	32 mm
Greutate		350 g	388 g	388 g	388 g	370 g
Securitate		CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 1000V, CAT IV 600V	CAT III 600V, CAT IV 300V
Garanție		3 ani	3 ani	3 ani	3 ani	3 ani