

# Clește de măsură pentru c.a. true-RMS (medie pătratică reală) 365

Aparate de măsură robuste  
în locuri greu accesibile  
Clește de măsură pentru c.a.  
true-RMS (medie pătratică reală) 365

Fluke 365 este un clește de măsură nou, inovator de la Fluke care oferă un design suplu al fălcii care facilitează accesul în jurul cablurilor adunate strâns. Falca detașabilă de la capătul unui fir flexibil face accesul la conductoare și vizionarea afișajului mai ușoară ca oricând. Fluke 365 măsoară c.a. și c.c. de până la 200 A cu valori true-RMS (medie pătratică reală).

New



## Date tehnice

### Capacitate de măsurare

- Măsurătoare de intensitate 200 A c.a. și c.c. cu falcă detașabilă
- Măsurătoare de tensiune 600 V c.a. și c.c.
- Valori True-RMS ale tensiunii și intensității pentru măsurători precise ale semnalelor neliniare.
- Măsurare a rezistenței până la 6000 kΩ cu detectare a continuității

### Caracteristici

- Falca detașabilă facilitează accesul la conductoare și vizualizarea afișajului
- Lanterna încorporată permite iluminarea și identificarea ușoară a cablurilor
- Clasa de siguranță CAT III 600 V
- Designul compact se adaptează la mâna și poate fi utilizat în timp ce purtați echipament individual de protecție
- Procesarea de ultimă generație a semnalului permite utilizarea în medii electrice zgomotoase, asigurând în același timp măsurători stabile
- Afișaj mare, ușor de citit, retroiluminat, setează automat domeniul corect de măsurare, deci nu este necesar să modificați pozițiile comutatoarelor în timp ce efectuați o măsurătoare
- Trei ani garanție
- Toc moale

## Specificații

Fluke 365	Domeniu	Rezoluție	Precizie
Intensitate c.a.	200 A	0.1 A	2 % ± 5 cifre
Intensitate c.c.	200 A	0.1 A	2 % ± 5 cifre
Tensiune c.a.	600 V	0.1 V	2 % ± 5 cifre
Tensiune c.c.	600 V	0.1 V	2 % ± 5 cifre
Rezistență	6000 Ω	0.1 Ω	1 % ± 5 cifre
True-RMS (medie pătratică reală)		•	
Continuitate		•	
Blocare		•	
Iluminare		•	
Lanternă		•	
Capacitate conductor		17 mm	
Clasa de siguranță		CAT III 600 V	

### Informații despre comandă

Clește de măsură pentru c.a./c.c. true-RMS (medie pătratică reală) 365

### Accesoriile incluse

Clește de măsură, conductoare de testare, toc moale, manual de utilizare.

**Fluke.** Keeping your world up and running.®

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands

© 2010 Fluke Corporation.  
Data subject to alteration without notice.  
Pub\_ID: 11710-rom

Modification of this document is not permitted without written permission from Fluke Corporation.